

開關式穩壓電源供應器

■ 使用須知:

- 1.長時間不使用時,請斷開AC電源及電池.
- 2.開啓電源時,請確認各引線連接無誤及接線良好.
- 3.請將本機置於通風干燥處,請勿靠近熱源及潮濕的地方.
- 4.請勿將本機置於於輻射及腐蝕處.
- 5.機內有高壓,非專業人員請勿打開外殼.
- 6.本機限室內使用.

■ 本機特點

- 1.本機是一款高效、綠色、多用途開關式直流穩壓電源供應器,可用于門禁、安防、LED照明等系統供電.
- 2.超寬的輸入電壓,適用於全球電力系統.
- 3.采用恒流、恒壓式充電及電池放電低電壓保護功能有效的保護蓄電池.
- 4.不斷電功能:斷電及來電時電池零時間自動切換,保持系統有穩定的電源供應.
- 5.有充電輸入與輸出狀態指示LED(可外接LED)及輸入、電池放電狀態 Relay 干觸點輸出.
- 6.完善的失效保護功能:過載、過壓、過溫、輸出短路、充電短路、電池反接等保護功能.
- 7.本機功能完善,鋁質外殼堅固耐用,使用及安裝簡單.

■ 技術參數:

輸入	: AC100-240V 2.5A 50/60Hz
輸出	: 27.6V/4A
額定輸出功率	: 110.4W
紋波與噪音	: 150mVp-p
充電輸出	: 28.2V500mA
額定充電功率	: 14.1W
過電流保護	: 105%-130%輸出電流
過電壓保護	: 29V-33V
過溫度保護	: 65±5°C
AC FAIL/BATTERY FAIL Relay干觸點參數	: 30VDC/AC 3A
外接LED參數	: VF=3-6V IF=10-30mA
尺寸	: 169x149x58(mm)
重量	: 0.9kg

■ 接線圖

