

導軌安裝開關式穩壓電源供應器

■ 本機特點：

1. 本機是一款多用途穩壓電源供應器,可用於門禁、對講機、閉路監控、防盜報警等系統.
2. 超寬輸入電壓,可適用全球電網電壓.
3. 完善的充電及放電保護,有效延長蓄電池使用壽命.
4. 交流斷電和來電時後備電池零延時切換.
5. 完善的過溫度、過電壓、過功率、短路保護功能.
6. 面板工作指示燈可以正確顯示本機工作狀態(AC/DC/BATT)

■ 說明

型號	AC 輸入	DC 輸出	輸出端口	充電電流	紋波	淨重	尺寸
PHM21-138	AC 100~240V 50/60Hz	13.8V,1.0A	1	500mA	120mV	0.24kg	122×93×50 (mm)
PHM35-138		13.8V,2.0A	1	500mA	120mV	0.26kg	
PHM48-138		13.8V,3.0A	2	500mA	120mV	0.29kg	
PHM76-138		13.8V,5.0A	3	500mA	120mV	0.34kg	
PHM48-276		27.6V,1.5A	2	250mA	150mV	0.28kg	
PHM76-276		27.6V,2.5A	3	250mA	150mV	0.34kg	

■ 接綫圖

